

SAYICININ PROGRAMLANMASI

Hanyoung sayıcılarımız programlanabilir sayıcılarımız 1 ile 9999 rakamları arasında istenilen sayıya programlanabilir.

Programlama işlemi sayıcının alt kısmında bulunan dört haneli programlama tuşlarından yapılmaktadır. Burada bulunan tuşlarla her hane için ayrı ayrı programlama yapılmaktadır.

Programlama işlemi bittikten sonra bir önceki programı devreden çıkarmak için RST tuşuna basılmalıdır.

Sayıcıda tarafınızdan ayarlanması gereken başka ayar bulunmamaktadır.

Makinada kullanılan sayıcı Hanyoung GF4-P dir. Bu sayıcılar çok işlevli sayıcılardır.

Zaman içinde bozulması ya da herhangi bir sebepten dolayı değişmesi gerektiğinde yeni alınan sayıcının yan tarafında bulunan kapak açılarak içindeki küçük anahtar guruplarından 1. guruptaki 5 nolu ve 2, guruptaki 6 nolu anahtar aşağı indirilerek açık konuma getirilmelidir.